BarTender 标签创建

单行单列标签创建

1. 运行 BarTender,选择开启新 BarTender 文件,选择空白标签。



🔛 新増文件精靈	
起點 選取新文件的起始點。	
您可從空白範本開始,或根據現有文件製作新文件。	
起點: ② 空白範本(K) ③ 現有的 BarTender 文件(E) 選取(S)	
	<上一步(B) 下一步(M)> 完成(F) 取消

2. 选择已经安装的打印机驱动型号后单击"下一步"

🛄 新増文件精靈	
印表機選取 指定要搭配此文件使用的印表機。	
印表機(P):	
TSC TA200 TSC TDP-225 TSC TTP-244M Pro TSC TTP-384M TSC TTP-644M TSC TTP-644M TSC TTP-342M Pro TSC TTP-644M Pro	厨性(D) 印表機函性(R)
	一步(B) 下一步(N)> 完成(F) 取消

3. 默认选择<u>指定自订设定</u>,点击"下一步"

🔛 新増文件精靈		
標籤樣式選取		
「標籤樣式」指定頁 位置。您可選取預先 設定。	面大小以及頁面上項目的大小、數里與 定義的「標籤様式」,或指定您的自訂	
◎ 指定自訂設定(S)	
◎ 使用預先定義的	□標籤樣式(P)	
類別(⊂);	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
標籤名稱(K):	*	
	-	
	<	
		<上一步(B) 下一步(N)> 完成(F) 取消

4. 选择<u>每页包含一个项目</u>,点击下一步。

🛄 新増文件精靈	
每頁項目數 指定您介質的特徵。	
大部分的介觝在每個標籤樣式頁上只有一個項目 (標籤、卡片、 較為複雜,在一頁上有多個項目。	標記等)。但有些介簽
 ● 每頁包含一個項目(S) ○ 每頁包含多個欄和/或列的項目(M) 	
行數(R): 1	
列(C): 1	
	<上一步(B) 下一步(N)> 完成(F) 取消

5. 根据需要选择侧边是否有未使用的材料

🔠 新増文件糧	12	
邊緣 指定您介領	每各面的特徵。	
您標籤樣式的 料?	的項目邊緣與頁面邊緣間是否有少里的未使用材	7預驗: → ★ → ★ ★
◎ 定的,在	则遵有一些未使用的材料①	
◎ 不 , 沒有	0	
未使用區域的	的寬度:	
左 (]):	1.3 mm	
右®:	1.3 mm	
		列印項目大小: 101.5 x 152.4 mm
		<上−歩個 下−歩₪> 完成旧 取消

6. 默认选择<u>圆角矩形</u>,点击"下一步"

🛄 新増文件精靈	
列印項目形狀 指定您項目的形狀。	
	預5年:
 ● 距形(R) ● 圓角矩形(O) ● 橢圓形(E) ● 圓形(C) 	列印項目大小: 101.5 x 152.4 mm
	<上一步(B) 下一步(N)> 完成(F) 取消

- 🛄 新増文件積靈 × **列印項目大小** 指定您項目的大小。 0 (UULE) 瀨 ▶ 高度为标签的高度 預驗: 範本大小(S): 使用者定義大小 寬度(W): 100.0 mm 高度(H): 65.0 mm 注意:勿在項目局型包含任何未使用的區域。 方向一 ● 縱向(0) 一 橫向(L) 123 ◎ 縱向180(R) 宽度为标签的宽度 > 一 積向180(A) -效果 這像翻轉影像(M) 自片影像(N) 列印項目大小: 100 x 65 mm <上一步(B) 下一步(N)> 完成(E) 取消
- 7. (标签为一行一列时)修改标签宽度和高度后点击"完成"

8. 创建完毕后,显示如下界面(软件界面的工具箱、设计栏、文本栏)。





1. 运行 BarTender,选择<u>开启新 BarTender 文件</u>,选择<u>空白标签</u>。

	rlender		— ×
	ぬりません しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん し	3597001 IIII	
	您想要做你	(什麼?	
	Ľ	開啟新 BarTender 文件(N)	
	2	開啟現有 BarTender 文件(E)	
	•	開啟最近使用的 BarTender 文件(R):	
		aaa 0609 68	
		凉席三件套合格证	
] 不要再顯於	示此對話方塊(D)	取消(C)
🛄 新增了	文件精靈		×
起點 選取:	新文件的起始點。	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	
您可從			
	空日載本開始,	或根據現有文件製作新文件。	
起點	空日載本開始, 。 ● 空白範本(K) ● 現有的 BarTen 取(S)	或根據現有文件製作新文件。	
	空日軛本開頭, ● 空白範本(K) ● 現有的 BarTen 取(S)	或根據現有文件製作新文件。 nder 文件(E)	
起 點 () 選	迎日軛本開頭, ● 空白範本(K) ● 現有的 BarTen 取(S)	或根據現有文件製作新文件。	
起 點 () 選	 空日範本係》 ● 空白範本(K) ● ⑦ 現有的 BarTen 取(S) 	或根據現有文件製作新文件。 inder 文件(E)	

2. 选择已经安装的打印机驱动型号后单击"下一步"

🗑 新増文件精靈	—
印表機選取 指定要搭配此文件使用的印表機。	
印表機(P):	
TSC TA200 TSC TDP-225 TSC TTP-244M Pro TSC TTP-384M TSC TTP-644M TSC TTP-342M Pro TSC TTP-342M Pro TSC TTP-644M Pro	厨性(D) 印表機屬性(R)
 < <u>L</u>	一步(1)下一步(1)> 完成(7) 取消

3. 默认选择<u>指定自订设定</u>,点击"下一步"

🛄 新増文件精靈					X
標籤樣式選取			4359 44472000	7001 A7-118	
「標籤樣式」指定頁 位置。您可選取預先 設定。	面大小以及頁面上項目的大小、數里! 定義的「標籤様式」,或指定您的自!	與訂			
● 指定自訂設定(S))				
◎ 使用預先定義的	標籤樣式(P)				
類房川(⊂):		-			
標籤名稱(K):		*			
		Ŧ			
	•				
			<上一步(B)	下一步(ℕ)>	完成(F) 取消

4. 选择每页包含多个行和/或列的项目,并填写数量。

₩ 新増文件精靈	×
每頁項目數 指定您介質的特徵。	P
大部分的介��在每個標籤樣式頁上只有一個項目 (標籤、卡片、標記等)。但有些介�� 較為複雜,在一頁上有多個項目。	
◎ 每頁包含一個項目(S)	
◎ 每頁包含多個欄和/或列的項目(M)	
行數(R): 1 🚔	
列(C): 21 🚔	
<上一步(B) 下一步(N)> 完成(F)	取消

5. 根据需要选择侧边是否有未使用的材料



6. 修改标签宽度和高度后点击"下一步"

₩ 新増文件積疊		E	
紙張大小 選取紙張大小與方向.			→ 高度为标签的高度
 紙張大小(2):使用省定義大小 寛度(火): 102.6 mm 一方向 ● 総向(2) ● 積向(1) ● 総向180(8) ● 積向180(8) ● 微照 ● 微照<	▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	7通転: 「日本」 「日本」 「日本」」 「日本」」 「日本」」 「日本」」 「日本」 「 「日本」 「日本」 「日本」 「日本」 「日本」 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	■ 意度为底纸的宽度
	< <u>+</u>	一步⑧ 下一步则> 完成 印 取消	

7. 默认选择<u>圆角矩形</u>,点击"下一步"

🔛 新増文件精靈	
列印項目形狀 指定您項目的形狀。	
	預題:
 ● 距形(R) ● 圓角矩形(O) ● 橢圓形(E) ● 圓形(C) 	列印項目大小: 101.5 x 152.4 mm
	< <u>上一步(B)</u> 下一步(N)> 完成(F) 取消

8. 手动设定水平间距,点击"完成"

and the second second	· · · · · · · · · ·	1000 mm (1000		
🔛 新増文件積靈				
列印項目大小 指定您項目的大			■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	
			預驗:	
列印項目大小				
<u> 寛度(W)</u> :	49.0 mm	1 🚽	->"4-	
		手動設定(S)		
高度(日):	65.0 mm			
品報高 / 95余年			选择手动设定,设	
			今 亜 北 に か 加 う に	
水平(乙):	2 mm	☑ 手前控空(M)	无 网 依 你 金 纸 之 问	
垂直\:	0.0 mm		的距离	
		,		
			紙張大小: 102.6 x 65 mm	
			列印印刷目末小: 49 x 65 mm	
			<上一歩(四) 下一歩(四)> 完成(四) 取消	

9. 创建完毕后,显示如下界面(软件界面的工具箱、设计栏、文本栏)。

I TSC Special Edition BarTender UltraLite - [文件1.btw *]	
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 建立(C) 排列(A) 管理(D) 工具(T) 視毫(W) 說明(H)	7上具相
: D 📽 🖳 B 🖽 D, & B 🕲 ッ ペ 🖕 🔽 I 🛄 · A · 丶 였 · 🔛 - 🛔 : Q Q Q 🐼 📰 🛱 🏭 🖕 🧹	
Arial Unicode MS • 12 • B I U W A • 22 • - = = = = = = = = = = 1.0 pt •	
元件 # × _ 文件1.btw*	4 b x
² 元件 ⁴⁰ ³⁰ ²⁰ ¹⁰ ¹⁰	29
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
コート マ本柱	
8	设计样 🖉 🗔
	100 III III III III III III III III III
	100 AUX - 100 AU
	19
ब्स्	
8	
	•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
→ 印表機: TSC T-200 目音度: 47.7mm 項目高度: 65.0mm	ی 204% ح